



SF-500

SF-500 Elektronische Frequenzweiche

Bereits diese Frequenzweiche ermöglicht einen vollwertigen Mehrkanalbetrieb. Sie ist umschaltbar für 2- und 3-Weg-Betrieb. Durch getrennte Einstellung der Lautstärke in Mittel- und Hochtonbereich wird eine optimale Anpassung an die Raumakustik erreicht.

Eingangsimpedanz:	100 K
Ausgangspegel:	3 V (1 kHz)
harmonische Verzerrung:	kleiner als 0,3 %
Fremdspannungsabstand:	85 dB
Übergangsfrequenzen:	3-Kanal B/M 600 Hz M/H 5000 Hz 2-Kanal 600 Hz oder 5000 Hz
Flankensteilheit:	12 dB/Okt.
Netzspannung:	110, 120, 130, 220, 240 V, 50 Hz
Abmessungen:	B 200, H 115, T 250
Gewicht:	2,3 kg